

**LX-41****ACTIVADOR DE LUCES****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- ✓ Detector presencia I.R. pasivo.
- ✓ Sensor basculante con brazo.
- ✓ Instalación en pared.
- ✓ Campo de detección 180°.
- ✓ Distancia de detección ajustable, máximo 12 metros.
- ✓ Ajuste crepuscular para el disparo entre 0 y 200 Lux.
- ✓ Temporizador ajustable para la desconexión entre 10 segundos y 10 minutos.
- ✓ Alimentación 230VAC/50Hz.
- ✓ Capacidad de conmutación 1000W, para carga resistivas.
- ✓ Temperatura de trabajo -20°C a 50°C.
- ✓ Protección IP 44.