



**DVR-2304HE-SL / DVR-2308SE-SL / DVR-2316SE-B**  
**Grabadores D1**



**SERVIDOR DDNS PROPIO GRATUITO**



**COMPATIBLE CON LOS PRINCIPALES NAVEGADORES:**

*Internet Explorer / Safari (Mac) / Firefox / Chrome*



**COMPATIBLE CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS MÓVILES:**

- Supercam
- Supercam Pro
- Supercam HD



**Y...**

- MARCA DE AGUA (WATERMARK)
- CMS HASTA 256 CANALES
- VGA ALTA RESOLUCIÓN
- ENTRADAS/SALIDAS DE AUDIO
- DETECC. MOVIMIENTO CON GRABACIÓN DE SÓLO EL CANAL EN ALARMA
- DUAL STREAM



**DVR-2304HE-SL / DVR-2308SE-SL / DVR-2316SE-B**  
**Grabadores D1**

	DVR-2304HE-SL	DVR-2308SE-SL	DVR-2316SE-B
Pentaplex	Visualizar, Grabar, Reproducir, hacer Copia y Transmitir simultáneamente		
Formato compresión	H.264		
Entradas Vídeo	4	8	16
Salidas Vídeo	1xBNC + 1xVGA (1280x1024 y otras)		1xBNC + 1xVGA + <b>1xHDMI</b>
Configuración cámara	Independiente por canal: Ips, resolución, calidad de imagen...		
Entradas Audio	2		
Salidas Audio	1		
Audio Bidireccional	Sí		
Envío email alarma	Sí, con imagen		
Grabación	100ips (D1) 100ips (CIF)	200ips(CIF) 50ips (D1)	4 canales D1 12 canales CIF
	Manual, Programada, Detección Movimiento y 6 niveles de calidad de grabación		
Backup	1 USB 2.0		
	Formato backup: AVI ó DAT		
Dual Stream	Sí		
Remoto	I.Explorer (XP/2000/Vista/7), Safari (Mac OS), Chrome, Firefox CMS 3G: SuperCam, SuperCamPro y SuperCamHD para iPad-iPad2-iPhone-Android-Blackberry-Symbian-Windows Mobile		
Usuarios	Hasta 5 con control independiente		
Discos duros	1 HDD SATA		
Network	10/100Mbps (RJ45) TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP <b>SERVICIO GRATUITO DE SERVIDOR DDNS PROPIO DEL FABRICANTE</b>		
PTZ			1xRS485 PelcoPyD,Samsung,Lilin...
Otros datos	Marca de Agua Mando a Distancia por Irs (Opcional en el modelo de 4 canales) 12Vcc - 3A 0°C - 50°C 10% - 90%HR		

